

CII

TE 内部编号 1617121-9

TO-5/.100 Grid Relays, 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5VDC TO-5/.100

Grid Relay Input Voltage, 1A TO-5/.100 Grid Relay Contact Current

Rating

[在 TE 官网查看>](#)

继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > TO-5/0.100 栅格继电器



TO-5/.100 栅格继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

TO-5/.100 栅格继电器输入电压: 26.5 VDC

线圈抑制二极管: 不带

MOSFET 驱动器: 不带

晶体管驱动器: 不带

## 产品特性

### 产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器类型	军用/航空航天高性能
线圈锁定	不带
产品类型	继电器
MOSFET 驱动器	不带

### 结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

### 电气特征

线圈励磁系统	非极化，单稳态
振动	30G's, 10 – 3000Hz
驱动系统	直流
冲击	75 G , 6 ms
线圈功率测量	毫瓦
TO-5/.100 栅格继电器输入电压	26.5 VDC
线圈抑制二极管	不带
线圈电压	26.5 VDC
TO-5/.100 栅格继电器线圈电阻	1560 Ω

TO-5/.100 栅格继电器线圈额定功率 (直流)	450 mW
----------------------------	--------

线圈极性保护二极管	不带
-----------	----

TO-5/.100 栅格继电器端子开关电压 (最大值)	28
-----------------------------	----

### 接触件特性

端子电流类	低级别 – 1 A
-------	-----------

TO-5/.100 栅格继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
-----------------------	---------------------

TO-5/.100 栅格继电器触点额定电流	1 A
-----------------------	-----

### 端接特性

端接类型	PC 插针
------	-------

### 机械附件

TO-5/.100 栅格继电器安装类型	印刷电路板
---------------------	-------

### 使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不能采用无铅工艺
--------	----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1617038-6  
HMB1130K01M = M39016/22-004M



TE 产品编号 5-1617342-2  
FW1201D00=2020 FW RELAY



TE 产品编号 2-1617030-7  
HFW1201G01M = M39016/6-116M



TE 产品编号 3-1617029-2  
HFW1131K04 = M39016/6-107L



TE 产品编号 2-1617031-2  
HFW1201K45P = M39016/6-109P



TE 产品编号 1-1617038-4  
HMB1131K01M = M39016/22-007M



TE 产品编号 1617020-4  
FW1201G03 = M5757/10-054



TE 产品编号 1-1617028-3  
HFW1101K00 = HFW 1/2 SIZE RELA



TE 产品编号 2-1617030-3  
HFW1201F02 = M39016/6-223L



TE 产品编号 3-1617033-4  
HFW1230K11M = M39016/6-141M



TE 产品编号 2-1617038-2  
HMB1201K01P = M39016/22-009P



TE 产品编号 1-1617030-7  
HFW1201E00 = HFW 1/2 SIZE RELA



TE 产品编号 1-1617036-0  
HFW4A1201G00 = 2100 HFW 4A REL



TE 产品编号 1617002-5  
B07A111BC3 = RELAY.



TE 产品编号 1617037-3  
HFW5A1130G00 = HFW5A 5 AMP HAL



TE 产品编号 1617039-9  
HMS1131S01P = M39016/44-004P



TE 产品编号 1617342-9  
FW1120G00=2020-FW RELAY



TE 产品编号 2-1617029-1  
HFW1130L01P = M39016/6-132P



TE 产品编号 2-1617029-5  
HFW1131F02 = M39016/6-221L



TE 产品编号 2-1617033-6  
HFW1230G03M = M39016/6-143M

## 客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W13-98PNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号1-1617073-4  
3SBC2002A2 = M39016/13-057P



TE 产品编号1617121-7  
JMAC-26XL = M39016/9-062L



TE 产品编号1-794610-1  
MICRO MNL RPT CNT,LS PC 15AU L



TE 产品编号1-1617076-0  
3SBH1138A2 = M39016/14-001M



TE 产品编号1617087-3  
CBW-1C-24B = HALF.10A.1 POLD F



TE 产品编号1617754-2  
FCA-410-1521M=M83536/15-021M



TE 产品编号1617125-6  
JMAW-26XM = M39016/9-018M

## 文档

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1617121-9\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1617121-9\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1617121-9\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 数据表/目录页

[RELAY](#)

英文版本

## 产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本